

BRS VOUS AIDE À DÉPASSER LES BORNES!

A chaque cas de recharge un type de borne !



PROFIL D'UTILISATION

| | Particulier en maison individuelle | Particulier, Bailleurs, en Copropriété | Entreprise -VP | Entreprise - flotte | Itinérance et Dépôt Bus/ autobus |
|--------------------|---|--|---|--|--|
| Types de véhicules | Voiture particulière | Voiture particulière, Voiture employé | Voiture de fonctions Voiture de service | Flotte livraison/ interventions voiture en itinérance | Itinérance véhicules spéciaux |
| Usages | Stationnée toute la nuit, trajets ponctuels | Stationné toute la journée - minimum 7H, trajet Domicile-travail | Utilisée durant la journée (Stationnée environ 4H par jour) | Utilisée la plupart de la journée, pause méridienne ou arrêt court sur un trajet | Utilisée la plupart de la journée ou arrêt sur un trajet |

TYPE DE RECHARGE

| | Recharge domestique | Recharge lente, recharge la nuit (12h) | Recharge accélérée | Recharge rapide pendant le service | Recharge ultra-rapide |
|---------------------------------|---------------------|--|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Recharge | | | | | |
| Temps de recharge | 3 à 16H | 8 à 12H | 8 à 3 H | 30 min à 1H | 30 min |
| VP pack 50KWh VU pack 100KWh | - | De 7 à 14h De 14 à 28h | De 3 à 7h De 5 à 14h | De 1 à 3h De 2 à 5h | 30 minutes |

TYPE DE BORNE ET D'INSTALLATION

| | Prise domestique E/F 2,2kW | Borne Wallbox mural - 3,6 à 7kW | Borne Wallbox ou sur pied - 7 à 22kW | Borne rapide - 22 à 50kW multistandard | Borne ultra-rapide jusqu'à 350kW |
|-------------------|--|--|---|---|--|
| Borne |  |  |  |  |  |
| Installation | AC 10 A monophasé Murale ou sur pied | AC 16A à 32A monophasé Murale ou sur pied | AC Jusqu'à 32A triphasé Murale ou sur pied | AC (jusqu'à 43kW) DC 125A Sur fondation béton | DC Jusqu'à 500A Sur fondation béton |
| Prise |  Prise EF |  Prise Type 2 |  Prise Type 2 |  Connecteur T2 CCS2 CHAdeMO |  Connecteur T2 CCS2 CHAdeMO |
| Cable de recharge |  Câble de recharge occasionnel |  Supporte le MODE 2/3 (en accessoire) |  Supporte le MODE 3 (en accessoire) |  Le câble MODE 4 est attaché à la borne et c'est bien ainsi. Nous vous conseillons de ne pas le détacher. | - |

COÛT DE LA BORNE

| | | | | |
|-------|--------------|---------|------------------|------------------|
| 200 € | 200 €- 2000€ | 2 000 € | 8 000€ à 20 000€ | 20 000 à 70 000€ |
|-------|--------------|---------|------------------|------------------|